

	B / W	R	Br	L / R	W	Y / W	Y / Y	
OFF								*
I								
II								
III								*

 ∇

Blinker

Beleuchtung

Fernlicht

Beleuchtung

Standlicht



Fernlicht /
Abblendlicht

Blinker re.





Blinker li.





Hupe

Hupe

	P	E (B)
OFF		
ON		

Fern / Abblendlicht



	Y (L)	G
Hi		
Lo		

	Dg	Br / W	Ch
R			
N			
L			

Licht ON / OFF

	R / Y	(L)	L	I / I
OFF			●	●
ON	●	●	●	

Griffelement li.
Hupe
Blinker
Licht
Fern / Abblendlicht

	Br	G / Y
OFF		
ON		

Stopplicht-
schalter

	B / W	B
OFF	G	⊖
ON		

Stoppschalter

· Zündspule Neutralschalter Lichtmaschine

B Schwarz Masse
B/W .. Schwarz/Weiß . Motor Stopp
Br ... Braun + Zündung
Br/W . Braun/Weiß ... von Blinkrelais
Ch ... Schokolade ... Blinker li.
 (Braun/Schwarz)
Dg ... Dunkelgrün ... Blinker re.
 (Grün/Schwarz)
G Grün Abblendlicht
G/Y .. Grün/Gelb Stopplight
L Blau Amaturenbel.
L/R .. Blau/Rot Standlicht/Rücklicht
P Rosa Hupe
R Rot + Batterie
R/Y .. Rot/Gelb + v. Zündschloss
Sb ... Hellblau Neutrallicht
W Weiß Gener./Lichtmaschine
Y Gelb + Gen. Licht
Y/W .. Gelb/Weiß + zum Spannungsregler